

## Návod k použití - Nabíječka JMC002-11 s balancérem

Před prvním použitím nabíječky důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití.

Tato univerzální nabíječka slouží pouze k nabíjení určených Li-Po, Li-ion, Li-FePO4 baterií o 1 až 4 článcích. Nepřipojujte jiné baterie.

Balení obsahuje: síťový adaptér 15V/1600mA a nabíječ

### Obsluha zařízení:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V za pomoci přiloženého adaptéru. Nikdy nepoužívejte pro připojení do elektrické sítě jiné adaptéry. Po připojení se zeleně rozsvítí dioda „POWER“.
2. Nastavte na nabíječce přepínačem požadovaný typ baterie. Nikdy nepřepínejte typ baterie, pokud je k nabíječce připojena baterie.
3. Zapojte baterii do příslušného vstupního konektoru, dle jejího napětí. Pozor: K nabíječce může být zapojena naráz jen jedna baterie. Nikdy nepřipojujte více baterií současně – dojde ke zničení nabíječky a baterií. Ujistěte se, že je správně zapojena polarita.
4. Po připojení baterie se automaticky rozsvítí červeně dioda „CHARGER“ a zahájí se nabíjení.
5. Jakmile je baterie nabitá, dioda svítí bez přestávky zeleně a indikuje tak ukončení nabíjení.
6. Nabíjecí cyklus nepřerušujte před automatickým ukončením. Baterii neodpojujte před ukončením nabíjecího cyklu.
7. V případě, že je baterie poškozená, či je na ní jiná závada, začne nabíječka blikat rychle. Při obrácené polaritě nabíječka nenabíjí.

Význam signálů diod:

	Signalizace LED diody	Význam
<b>Zapnutí</b>	POWER svítí bez přerušení	Nabíječka je zapojena a připravena
	CHARGE svítí bez přerušení červeně	Nabíjení baterie
<b>Nabíjení</b>	CHARGE Jiný stav	Chyba nabíjení
	CHARGE svítí bez přerušení zeleně	Nabíjení ukončeno

### Vždy dodržujte zásady bezpečného používání:

- Zařízení smí obsluhovat jen osoba starší 18 let. Zařízení není určeno k používání dětmi. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy.
- Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení, adaptéru či propojovacích kabelů. V případě poškození nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití. Mějte nabíječku uloženou vždy na suchém místě.
- Aby nehrozilo riziko požáru, či úrazu elektrickým proudem je nutné vždy nabíječku chránit před vodou či zvýšenou vlhkostí a prachem.
- Určeno pro použití při běžných pokojových teplotách. Nepoužívejte při teplotách pod +10°C a při teplotách nad +40°C, při nabíjení nesmí teplota baterie, nabíječky a adaptéru překročit +45°C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Nevystavujte působení vibrací.
- Zabraňte riziku zkratování konektorů či zařízení. Zkratování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.

- Nabíječku nikdy nepřipojujte na neschválené elektrické síť 230V, nebo elektrické síť jiného než uvedeného napětí.
- Pro nabíjení umístěte baterii i nabíječku mimo dosah snadno hořlavých materiálů a na pevnou, stabilní nevodivou a nehořlavou podložku. Dbejte opatrnosti na umístění síťového adaptéru – musí být umístěn rovněž mimo dosah hořlavých materiálů.
- Během nabíjení nikdy neponechávejte bez dozoru. Pokud zjistíte nestandardní stav (přehřívání, atd.) okamžitě odpojte zařízení od zdroje.
- Nepřipojujte baterie jiných než určených typů a napětí, jednorázové baterie či baterie, které jsou složeny z článků různých výrobců či kapacit nebo typů.
- Nikdy nepřipojujte baterii, která jeví známky poškození, článků, obalu, kabelů či konektorů.
- Před použitím se ujistěte se, že je správně zapojená polarita baterie a zvolen správný typ baterie.
- Nevypojte baterii z nabíječky, dokud není ukončeno nabíjení.
- Nikdy nepřipojujte k nabíječce více baterií současně. Poškodí se jak nabíječka, tak baterie.
- Doporučuje se používat pouze baterie schválené dovozcem. Za použití jiných baterií nenese prodejce odpovědnost.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě či zdroje a po ukončení nabíjení neprodleně odpojte baterii.