

Návod k použití – Swiss Arms multifunkční nabíječka (CY-p-603368)

Před prvním použitím nabíječky důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití.

Tato univerzální nabíječka slouží pouze k nabíjení určených Li-Po, Li-Fe a Ni-MH baterií. Nepřipojujte jiné baterie.

Balení obsahuje: multifunkční nabíječ k přímému zapojení do sítě 230V a sadu propojovacích kabelů

Obsluha zařízení:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V za pomoci přiloženého síťového kabelu (lze použít s redukcí pro připojení do zásuvky i v sítích s napětím 110V, redukce není součástí balení). Po připojení začne zeleně blikat dioda indikující připravenost zařízení (Charging light).
2. Opakovaným dlouhým stisknutím tlačítka TYPE vždy cca. po dobu 2 sec. zvolte požadovaný typ nabíjené baterie. Zvolený typ je indikován diodami NiMH, LiFe a LiPo. Aktuálně zvolený typ baterie je označen rozsvícením příslušné diody.
3. Otočným přepínačem (Current) nastavte vhodný výstupní proud nabíječe dle parametrů nabíjené baterie. Nikdy nepřekračujte pro baterii povolený maximální nabíjecí proud.
4. Zapojte baterii do příslušného výstupního konektoru nabíječky. U Li-Po a Li-Fe baterií se propojuje balanční konektor a poté silový konektor prostřednictvím redukčních kabelů (banánky / T-DEAN či Tamiya Mini konektor). U NiMH baterií se propojuje jen silový konektor (NiMH baterie nemají balanční konektory). Při propojení respektujte polaritu a typ konektorů. Černá barva vodiče označuje polaritu -, červená barva vodiče polaritu +.
5. Nabíjení zahajte stisknutím tlačítka TYPE po dobu cca. 2 sec. Dioda indikující proces nabíjení (Charging light) se rozsvítí červeně. Současně se červeně rozsvítí i diody indikující počet článků připojených LiPo a Li-Fe baterií (1S, 2S, 3S a 4S).
6. Po dobu nabíjení svítí indikační dioda trvale červeným světlem. Ukončení procesu nabíjení je signalizováno zeleným světlem diody.
7. Po ukončení nabíjení neprodleně odpojte baterii od nabíječky a poté stiskněte tlačítka TYPE, čímž resetujete nastavení nabíječky pro nabíjení další baterie. Před připojením další baterie upravte vždy dle potřeby nastavení nabíječe.

Zřízení lze použít pouze pro nabíjení baterií:

Li-Po a LiFe o 1 až 4 článkách (Li-Po 3,7 – 14,8 V // Li-Fe 3,3 – 13,2 V)

NiMH o 1 až 10 článkách (NiMH 1,2 – 12 V)

Výstupní proud lze nastavit od 0 do 5 A.

Napájení vnitřních obvodů: 50W

Balanční napětí: 300mA

Vždy dodržujte zásady bezpečného používání:

- Zařízení smí obsluhovat jen osoba starší 18 let. Zařízení není určeno k používání dětmi. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy.
- Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení, adaptéru či propojovacích kabelů. V případě poškození nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití. Mějte nabíječku uloženou vždy na suchém místě. Zabraňte styku s vodou a prašným prostředím.
- Při provozu zařízení i nabíjenou baterii umístěte na nehořlavou podložku a udržujte z dosahu snadno zápalných a výbušných materiálů či plynů. Po odpojení nechte bezpečně vychladnout na běžnou pokojovou teplotu.
- Zajistěte dostatečný přístup vzduchu pro chlazení nabíječky i baterie.
- Při přílišném zahřátí ihned odpojte.
- Při provozu neponechávejte zařízení nikdy bez dozoru.